



SIP IP-телефон

QVP-100/QVP-100P

Описание

QVP-100/QVP-100P представляет собой SIP IP-телефон с широким функционалом, который обеспечивает эффективную работу по стандартам VoIP. Высокое качество звука достигается за счет эффективной и качественной аппаратной платформы, и акустических испытаний в соответствии с международными стандартами. Графический дисплей LCD и интуитивное меню делает телефон очень легким в использовании.

QVP-100/QVP-100P совместим с последними SIP-стандартами. Полностью протестирован с широким диапазоном популярных софтверных IP PBX. Это идеальное и экономически эффективное решение для поставщиков услуг SIP в качестве экономичного IP-терминала для услуг IP Centrex.

QVP-100P поддерживает технологию PoE.

Возможности

- Поддержка 2-х линий SIP
- 33 клавиши, 13 программируемых клавиш
- Поддержка съемного кронштейна
- Графический LCD-экран, разрешение 128x64 с подсветкой
- 2x10/100M Ethernet-порта, поддержка POE
- Auto-provision, HTTP/TFTP/FTP

Технические характеристики

Модель	QVP-100/QVP-100P
VoIP-протокол	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
Количество линий	2
Сетевые протоколы	HTTP, HTTPS, BOOTP, FTP, TFTP, IEEE 802.1Q Назначение адреса: Статическое, DHCP, PPPoE VPN(L2TP), VLAN/QoS DNS-клиент
Речевые кодеки	G.722, G.711μ/A, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
Механизмы QoS	TOS, Jiffer Buffer, VAD, CNG, AEC, AGC
Дисплей	LCD 128×64 с подсветкой
Язык интерфейса	Русский, Английский
Функциональные клавиши	4 навигационных клавиш (Вверх, Вниз, Вправо, Влево) Клавиши регулировки громкости Клавиша включения режима громкой связи Клавиша отключения микрофона Клавиша повторного набора номера 13 программируемых клавиш
Работа с вызовами	Ожидание вызова Переадресация вызовов Перевод вызова Удержание вызова Автоответ на вызов Ускоренный набор номера 3-х сторонняя конференция Режим «Не беспокоить» (DND) Голосовая почта
Приложения	Локальная телефонная книга на 800 контактов Организация контактов по группам «Черный список» контактов Загрузка корпоративной телефонной книги с LDAP-сервера

Модель	QVP-100/QVP-100P
Безопасность	Пароль на Веб-интерфейс и экранное меню
Управление	Обновление ПО: HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, автонастройка Конфигурация: Экранное меню, Веб, автонастройка V1/v2 TR-069 (опция) Отладка: TELNET, Веб
Разъемы и порты	2×RJ45 10/100M Ethernet (LAN/PC) Разъем для подключения телефонной трубки Разъем для подключения телефонной гарнитуры (опция) Разъем для подключения питания Разъем для подключения внешней телефонной линии (опция)
Источник питания	Сетевой адаптер AC 100 – 240 В на DC 5 В 1 А PoE (IEEE 802.af) – опция
Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм	213×157×39
Вес	0,62 кг без упаковки
Условия эксплуатации	Температура: от 0 °С до +60 °С Влажность: от 10 % до 95 %

Информация для заказа

Модель	Описание
QVP-100	VoIP-телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, включая 13 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC.
QVP-100P	VoIP-телефон, 2 линии SIP, 33 клавиши, включая 13 программируемых, кнопка отключения микрофона, графический LCD-экран 128×64 с подсветкой, 2 порта Ethernet RJ-45 LAN/PC, поддержка PoE.

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 16.03.2022



https://files.qtech.ru/upload/voip/QVP-100_QVP-100P/QVP-100_QVP-100P_datasheet.pdf