

НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

Пожалуйста, прочтите перед подключением и сохраните для дальнейшего использования



Модель: ЛКД-ДПВ-А/1-2 серебро



Назначение

Панель может использоваться совместно с двухпроводными трубками аудиодомофонов. Панель предназначена для использования на внешнем периметре объекта с ограниченным доступом в непосредственной близости от запираемой двери. Панель позволяет осуществлять голосовую связь с посетителем.

Основные технические характеристики

Максимальная мощность динамика	0.5 Вт
Габаритные размеры	123x43x22
Масса	0.1 кг
Диапазон рабочих температур	-35...+50 °С

Проверка работоспособности

1. Подключить панель к трубке 2-х жильным проводом. Полярность подключения не имеет значения
2. Включить трубку в сеть 220 В, 50 Гц.
3. Нажать кнопку вызова на панели. При этом монитор должен перейти в активный режим и сгенерировать звуковой сигнал вызова.
4. Проверить наличие четкой звуковой связи между панелью и трубкой.

Установка

Панель рекомендуется крепить на стену в непосредственной близости от входной двери или на дверь.

1. Подготовить нишу под заднюю крышку панели и крепежные отверстия под дюбеля.
2. Проложить 2-х проводный кабель сечением 0.2–0.7 мм² для соединения панели с трубкой.
3. Подключить проложенный кабель панели к трубке.
4. Проверить работоспособность системы/
5. Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки.
6. Места креплений закрыть заглушками.

Комплектация

Панель	ЛКД-ДПВ-А/1-2	1 шт.
серебро		
Саморезы 5x50		2 шт.
Дюбеля 8x50		2 шт.
Заглушки		2 шт.
Упаковка		1 шт.
Уличный козырёк (опция)		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 шт.

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК).
- При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.
- Гарантийные обязательства становятся недействительными при повреждении гарантийной пломбы или если причиной выхода из строя явились
 - механические, термические и химические повреждения корпуса;
 - электрический пробой входного каскада;

— нарушение правил установки и подключения, изложенных в настоящем руководстве.

По вопросам приобретения и гарантийного ремонта обращаться:

ООО «Луис+», Россия, 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Тел.: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50.

[http: www.luis.ru](http://www.luis.ru) e-mail: luis@luis.ru